



- AED skab med elektronisk kodelås
- SMS besked når lågen bliver åbnet
- Isoleret, rustfri stålskab
- Frost sikret til (-20 °C)
- Blæser for ventilation
- 2 x LED lys (*hjerterstarter synlig i mørke*)
- Konstrueret så det kan åbnes, selv under påvirkning af stor mængde sne og frost.
- Fremtidssikret! (*software kan opgraderes*)

FUNKTIONSBESKRIVELSE:

Tast den 4 cifferet tal kode...	XXXX
Når lågen åbnes...	Starter BLINK, SIRENE og GSM sender SMS besked, til 2 valgte mobil numre. (<i>Lukkes lågen ikke igen inden for 3 min. stopper SIRENEN automatisk</i>)
Når lågen lukkes...	Er skabet klar til drift igen.

TEKNISK BESKRIVELSE:

Låge:	Låge har termoglas og er monteret med international AED labels/symboler.
Lys:	Blåt blink og 2 x LED lys, så man kan se skabet i mørkt.
Sirene:	Sirene i skabet. (<i>100 dBA / 1m</i>)
Blæser:	Blæser ventilation, starter v. +40 °C.
Skab frostfrit:	Termostatstyret varmelegeme. Frost sikret til -20 °C.
GSM/SMS:	Styringsprint med GSM, for SMS kommunikation.
Spænding:	Tilslutningsspænding 230VAC. 50Hz. / 66W. Maks. forsikring 10A. Anvend udendørs kabel (<i>3 x 1.5 mm²</i>)
Overspændingskategori:	Cat II, IE IEC 61010-1
Tæthedegrad:	IP43.
Omgivelses - temperatur:	-20 / +40°C
Relativ fugtighed:	0 - 95 %
Miljø - forurenings grad:	2
Højde anvendelses område:	Max 2000 m.o.h. (<i>meter over havet</i>)
Design norm:	IEC61010 – med afvigelser på isolerings brandklasse og serviceafbryder.
Isolering – brandklasse:	E / F (EN13501)
Batteri backup:	12V batteri backup ved spændingsudfald.
Vedligehold:	Nyt 12V batteri hvert 3 år.
Udvendig mål:	B x H x D = 50 x 50 x 27 cm (inkl. lågehåndtag)
Indvendig mål:	B x H x D = 37 x 38 x 20 cm
Vægt:	Brutto vægt inkl. emballage 19,5 Kg.

DATABLAD:

Tilslutningsspænding 230 V. (*Fase, Nul og Jord*). Udendørs kabel D8 mm (*3 x 1.5 mm²*)
 Strømforbrug ved normal drift = 40 mA (*10,2 Wh*)
 Max. strømforbrug inkl. varmelegeme = 289 mA (*66 Wh*)

VEDLIGEHOLD / RENGØRING:

Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året.
 Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.

Hvis anløbninger opstår, er det aflejringer på overfladen og vil let kunne renses af.
 Til vanskelige aflejringer, anvendes en grydesvamp. **Anvend aldrig ståluld.**

TILMELDING AF MOBIL NUMRE / ÆNDRING AF FABRIKSINSTILLET KODE 1111:

Send en e-mail til ca@clausandersen.dk

Følgende skal oplyses:

- Nummer på skabet.
- Den ønskede talkode efter eget valg (4 cifre).
- Kontaktperson med tlf. og mail.
- Ophængnings adresse.
- Skal de årlige omkostninger til telekort/overvågning og eventuelt service, ikke betales af køber skal anden ønsket faktureringsadresse oplyses.
- EAN nr.


**Vi anbefaler på det kraftigste at man altid opretter en service aftale, når det er et låst skab.
Det er yderst vigtigt at skabet virker perfekt og altid kan åbnes.**

ÅBNING AF SKABET: **Fabriksindstillet kode 1111**



Skabet kan huske
2 forskellige, 4 cifret talkoder.

Tast adgangskode!
(Skabet er nu åben.)



Ved indtastning af forkert kode
lyser rød LED i 2 sek.!

Tast herefter korrekt kode!

VIGTIGT TEST AF TASTATUR:

Kontrol test af tastatur. Vi anbefaler at man udfører denne test mindst 1 gang pr. md.

Tryk på tasterne i følgende rækkefølge:

- 1 - 2 - 3 - 4** = (rød LED lyser i 2 sek.) Når den ikke lyser mere, tryk så på de næste 4 cifre på tastaturet
- 5 - 6 - 7 - 8** = (rød LED lyser i 2 sek.) Når den ikke lyser mere, tryk så på de næste 4 cifre på tastaturet
- 9 - 0 - 1 - 2** = (rød LED lyser i 2 sek.) Testen er slut.

Hvis tastaturets røde LED har lyst som beskrevet, virker det som det skal.

Kan denne test ikke gennemføres, kontakt omgående forhandler!

Tast den 4 cifferet adgangs kode på tastaturet (Skabet er nu åben.)
Åbner man lågen, starter sirene og blink med det samme!



HJERTESTARTERSKAB model CAHSS102GSM

Brutto prisliste ekskl. moms. Januar 2025



Vare nr.: CA HSS102GSM - elektronisk kodelås

Kr. 13.900,-



Vare nr.: HSS TELIAKORT - Telia abonnement uden voice, fri SMS (12 mdr.)
Vi installerer SIM-kortet i skabet og forprogrammerer med vores service nr.

Kr. 200,-

Vare nr.: HSS OVERVÅGNING (12 mdr.)

Kr. 495,-

Faste årlige omkostninger (12 mdr.)

Pris årligt Kr. 695,-

*** Vi anbefaler på det kraftigste at man altid opretter en service aftale, når det er et låst skab. Det er yderst vigtigt at skabet virker perfekt og altid kan åbnes.**



Vare nr.: HJ RS128-7028 Backup batteri.
** Skal udskiftes ca. hvert 3-5 år.*

Kr. 319,-

TILVALG



Vare nr.: HSS SERVICE (12 mdr.)

Kr. 1.100,-

** Aftalen kan af begge parter opsiges pr. mail, senest 30 dage før periodens udløb.*

- Reparation og vedligeholdelse.
- Besøges/efterses mindst en gang årligt.
- Kørsel/arbejds løn (Gælder kun fastland med broforbindelse)
- Reservedele samt opdatering af software.

El-installation til skabet, er ikke omfattet af aftalen.

Skader på skabet opstået ved forkert brug eller hærværk, er ikke omfattet af aftalen.

Bemærkning:

Ønsker man på et senere tids punkt at oprette en service aftale, er der et tillæg pr. påbegyndt år.
(Er der gået mere end, 1 år tillæg = Kr 200,- 2 år tillæg = Kr 400,- 3 år tillæg = Kr 600)

TILBEHØR



Vare nr.: CAHSSST2 - Stander i rustfri stål

Kr. 3.995,-

Alle priser er ekskl. moms.