



- Isoleret, rustfri stålskab, til inden- / udendørs brug
- Frost sikret til (-20°C)
- Blæser for ventilation
- 2 x LED lys (*hjertestarter synlig i mørke*)
- Konstrueret så det kan åbnes, selv under påvirkning af stor mængde sne og frost.
- Fremtidssikret! (*software kan opgraderes*)

---

**FUNKTIONSBESKRIVELSE:**

Åbner man lågen på skabet...	Starter SIRENE med det samme. (lukkes lågen ikke igen inden for 3 min. stopper SIRENEN automatisk)
Når lågen lukkes...	Er skabet klar til drift igen.

---

**TEKNISK BESKRIVELSE:**

Låge:	Låge har termoglas og er monteret med international AED labels / symboler.
Lys:	2 x LED lys i skabet, så man kan se hjertestarteren når det bliver mørkt.
Sirene:	Sirene i skabet. (87dBA / 1m)
Blæser:	Blæser ventilation, starter v. +40°C.
Skab frostsikret:	Termostatstyret varmelegeme. Frostsikret til -20°C.
Spænding:	Tilslutningsspænding 230VAC. 50Hz. (66W). Maks. forsikring 10A. Anvend udendørs kabel D8 mm (3 x 1.5 mm <sup>2</sup> )
Overspændingskategori:	Cat II, IE IEC 61010-1
Tæthedegrad:	IP43.
Omgivelses - temperatur:	-20 / +40°C
Relativ fugtighed:	0 - 95 %
Miljø - forurenings grad:	2
Højde anvendelses område:	Max 2000 m.o.h. ( <i>meter over havet</i> )
Design norm:	IEC61010 – med afvigelser på isolerings brandklasse og serviceafbryder.
Isolering – brandklasse:	E / F (EN13501)
Udvendig mål:	B x H x D = 44 x 46 x 27 cm ( <i>inkl. lågehåndtag</i> )
Indvendig mål:	B x H x D = 33 x 38 x 20 cm
Vægt:	Brutto vægt inkl. emballage 18,5 Kg.

---

**SELVTEST:**

For at sikre at blæser og varmelegeme fungerer, anbefales det at udføre en selvtest 1-2 gange om året. Afbryd spændingen til skabet. Når spændingen tilsluttes igen vil der komme et 'BIP' og selvtesten starter. Varmelegeme og blæseren kører nu 1 min. og derefter kommer et 'BIP' og testen er slut.

(Føl under bundpladen i højre side af skabet, om varmelegemet bliver varm. Kan man ikke mærke varmen, gentag testen 2-3 gange)

---

**VEDLIGEHOLD / RENGØRING:**

Vi anbefaler rengøring af skabet udvendig, mindst 1-2 gange om året. Anvend sulfo på en fugtig klud eller børste og skyl efter med rent vand. Aftør til sidst med en tør klud.

Hvis anløbninger opstår, er det aflejring på overfladen og vil let kunne renses af. Til vanskelige aflejring, anvendes en grydesvamp. **Anvend aldrig ståluld.**



HJERTESTARTERSKAB model CAHSS100  
Brutto prislister ekskl. moms. Januar 2022



Vare nr.: CAHSS100

Kr. 7.950,-

TILVALG



Vare nr.: HSSSERVICE (12 mdr.)

Kr. 1.000,-

\* Aftalen tegnes for en 3-årige periode.

Aftalen kan af begge parter opsiges skriftligt, senest 30 dage før periodens udløb.

- Reparation og vedligeholdelse.
- Besøges/efterses mindst en gang årligt.
- Kørsel/arbejds løn (Gælder kun fastland med broforbindelse)
- Reservedele samt opdatering af software.

*El-installation til skabet, er ikke omfattet af aftalen.*

*Skader på skabet opstået ved forkert brug eller hærværk, er ikke omfattet af aftalen.*

Bemærkning:

Ønsker man på et senere tids punkt at oprette en service aftale, er der et tillæg pr. påbegyndt år.

(Er der gået mere end, 1 år tillæg = Kr 200,- 2 år tillæg = Kr 400,- 3 år tillæg = Kr 600)

TILBEHØR



Vare nr.: CAHSSST2 - Stander i rustfri stål

Kr. 3.995,-

*Alle priser er ekskl. moms.*